

Link do produktu: <https://www.awrg.pl/kidde-dualny-czujnik-dymu-i-tlenku-wegla-k10sco-p-312.html>



Kidde Dualny czujnik dymu i tlenku węgla K10SCO

Cena	209,99 zł
Numer katalogowy	K10SCO
Kod producenta	K10SCO
Kod EAN	047871319930
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.36
Certyfikaty zgodności	CE
Typ alarmu	beprzewodowy
Kod producenta	K10SCO
EAN (GTIN)	047871319930
Rodzaj	Czadu
Marka	Kidde

Opis produktu



Dualny czujnik dymu i tlenku węgla K10SCO - WERSJA POLSKA



K10SCO to dualny czujnik dymu i tlenku węgla wyposażony w alarm głosowy oraz dwa niezależne sensory. Optyczny odpowiada za wykrywanie alarmów pożarowych, natomiast elektrochemiczny za detekcję tlenku węgla (CO).

W przypadku wykrycia pożaru lub/i przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla uruchamia się alarm akustyczny o sile 85dB, alarm optyczny (czerwona dioda LED) oraz emitowane jest powiadomienie głosowe (w j. angielskim) informujące o rodzaju wykrytego zagrożenia.

Przycisk Test/Reset umożliwia kontrolę i obsługę czujnika. W pamięci urządzenia zapisywana jest informacja o wykryciu niebezpiecznego stężenia CO lub zagrożenia pożarowego. Dzięki temu użytkownik może sprawdzić, czy podczas nieobecności w pomieszczeniu np. nie doszło do emisji tlenku węgla.

Zalecane miejsca montażu:

w pobliżu kuchni, w pokoju dziennym, salonie, jadalni, sypialni, piwnicy, na strychu oraz miejsca, w których używane są urządzenia elektryczne mogące być zarzewiem ognia oraz urządzenia będące potencjalnym źródłem tlenku węgla np.

kominek, elektryczne lub gazowe ogrzewacze pomieszczeń itp.



K10SCO jest oznakowany **znakiem budowlanym B** potwierdzającym spełnienie wymagań polskiej normy **PN-EN 50291-1:2018+AC:2021** dla domowych detektorów tlenku węgla. Badania zostały wykonane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodziarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego (CNBOP-PIB). Ponadto posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy **BS EN 50291-1:2018** wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą **TÜV Rheinland**. Czujnik spełnia również wymagania normy **PN-EN14604:2006P (EN14604:2005)** dla domowych czujek dymu.

Po 10 latach od aktywacji zasilania poinformuje o konieczności wymiany urządzenia.



K10SCO może być zamontowany zarówno na suficie, jak i ścianie. Jest zasilany z 2 x 1.5V baterii alkalicznych typu AA. Takie rozwiązanie umożliwia instalację czujnika w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ochronę również w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Wbudowany układ automatycznej kontroli sprawności stale monitoruje m.in. stan sensorów oraz wewnętrzne obwody. W przypadku wykrycia usterki włącza się sygnalizacja odpowiednia do uszkodzenia.

Zasilanie

- **Źródło zasilania:** 2 x 1.5V baterie alkaliczne, typ AA (w zestawie)
- **Sygnalizacja rozładowania baterii:** Krótki sygnał dźwiękowy oraz migająca co 60 sek. żółta dioda LED, informacja głosowa "Low Battery"

Warunki pracy i składowania

- **Warunki pracy:** Temperatura: 0 ~ 40°C, Wilgotność: do 90% RH, bez kondensacji
- **Warunki przechowywania:** Temperatura: -20 ~ 60°C, Wilgotność: 5 ~ 95% RH, bez kondensacji



Jakość i bezpieczeństwo (Certyfikaty i dopuszczenia)

- **Znak budowlany B**
- **Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych** potwierdzający zgodność z polską normą **PN-EN 50291-1:2018+AC:2021**
- **Certyfikat CNBOP-PIB** potwierdzający spełnienie polskiej normy **PN-EN 50291-1:2018+AC:2021**
- **Certyfikat TÜV Rheinland** potwierdzający zgodność z normą EN50291-1:2018



ZALETY

- Opatentowany elektrochemiczny sensor Kidde do detekcji tlenku węgla
- Wysokiej jakości sensor optyczny Kidde dedykowany do wykrywania zagrożeń pożarowych
- **Dłuższy o co najmniej 40% okres pracy w porównaniu z większością dostępnych na rynku czujników**
- Głośna sygnalizacja alarmowa oraz wizualna w postaci elektroluminescencyjnej diody LED
- Komunikaty głosowe z rozróżnieniem wykrytego zagrożenia
- Przycisk Test / Reset do kontroli i obsługi urządzenia
- Funkcja Hush® pozwalająca na wyciszenie sygnału dźwiękowego alarmu pożarowego
- Zasilanie bateryjne zapewnia ochronę również w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci
- Specjalna konstrukcja umożliwiająca montaż na suficie lub ścianie
- Sygnalizacja rozładowanych baterii
- Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania
- Prosty sposób montażu oraz obsługi



Informacje o produkcie

- **Sensor:** Optyczny sensor Kidde do detekcji zagrożeń pożarowych, Opatentowany elektrochemiczny sensor CO firmy KIDDE do detekcji tlenku węgla.

- **Sygnalizacja alarmu:** Przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO – akustyczna 85dB, optyczna (czerwona dioda LED) oraz informacja głosowa "Warning! Carbon Monoxide". Wykrycia pożaru – akustyczna 85dB, optyczna (czerwona dioda LED) oraz informacja głosowa "Fire! Fire!"
- **Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego:** Tak – co 30 sekund podwójny sygnał dźwiękowy przypominający ćwierkanie oraz dwukrotne mignięcie żółtej diody LED
- **Sygnalizacja nieprawidłowego działania:** Tak
- **Przycisk Test / Reset:** Do kontroli i obsługi urządzenia oraz resetowania sygnalizacji alarmowej
- **Trwałość sensora:** 10 lat
- **Sposób montażu:** Na ścianie lub na suficie
- **Obudowa:** Wykonana z tworzywa sztucznego ABS
- **Dodatkowe funkcje:** Pamięć alarmu pożarowego lub CO, Czasowe wyciszanie sygnalizacji alarmowej zagrożenia pożarowego, Dedykowane sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe pozwalające zidentyfikować typ zagrożenia.
- **Dodatkowo w zestawie:** 2 x 1.5V baterie typu AA, Uchwyt montażowy, Kołki montażowe, Instrukcja obsługi w j. polskim



Redakcja *Strefy Gospodarki*
przyznaje marce




złote godło
KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2024

w kategorii
„Czujniki czadu i dymu klasy premium”




Łukasz Osypiński
Sekretarz Kapituły
Zastępca Redaktora Naczelnego


Grzegorz Kozicki
Dyrektor Programu
Redaktor Naczelny

Licencja nr 01/2024
05.02.2024

